Tabulka signálů MaR
Rekonstrukce úpravny vody Dobruška

vrt	měření	ovládání	vysvětlivky
hladina ve zdroji	ano	ne	
chod čerpadla	ne	ano	řízení průtoku od hladiny v nádrži surové vody
vodoměr	ano	ne	
výpadek fází - 3x	ano	ne	
výpadek proudové ochrany	ano	ne	
vstup do objektu	ano	ne	30 oprávnění, kódování
tlak vody	ano	ne	
porucha	ano	ne	
rezerva	ne	ano	
rezerva	ano	ne	
rezerva	ano	ne	

úpravna	měření	ovládání	vysvětlivky
vstup do objektu 1	ano	ne	30 oprávnění, kódování
vstup do objektu 2	ano	ne	30 oprávnění, kódování
vstup do objektu 3	ano	ne	30 oprávnění, kódování
vstup do objektu 4	ano	ne	30 oprávnění, kódování
vodoměr surová voda	ano	ne	
vodoměr vodojem starý	ano	ne	zatím pouze příprava
elektro uzávěr regulační	ano	ano	zatím pouze příprava
vodoměr vodojem nový	ano	ne	zatím pouze příprava
elektro uzávěr regulační	ano	ano	zatím pouze příprava
vodoměr filtr 1	ano	ne	
tlakoměr filtr 1	ano	ne	
vodoměr filtr 2	ano	ne	
tlakoměr filtr 2	ano	ne	
hladina v nádrži surové vody	ano	ano	viz vrt
hladina v nádrži prací vody	ano	ne	
měřidlo vzduchu do surové vody	ano	ne	

hladina vodojem starý	ano	ne	
hladina vodojem nový	ano	ne	zatím pouze příprava
čerpadlo prací vody	ano	ano	řízení průtoku od hladiny surové vody a algoritmu usazování a praní
výpadek proudové ochrany	ano	ne	
čerpadlo prací vody	ano	ano	záskok a střídání
výpadek proudové ochrany	ano	ne	
dmychadlo vzduchu do surové vody	ano	ano	dle požadavku na koncentraci kyslíku
výpadek proudové ochrany	ano	ne	
vodoměr do spotřebiště Dobruška	ano	ne	
uzávěr do spotřebiště Dobruška	ano	ano	
vodoměr do spotřebiště Semechnice	ano	ne	
uzávěr do spotřebiště Semechnice	ano	ano	
měření chloru upravená voda	ano	ne	
chod DC dezinfekce	ano	ano	řízení od měření koncentrace chloru v upravené vodě
měření chloru z vdj stávajícího	ano	ne	
chod čerp. 1 k filtru 1	ano	ano	řízení průtoku od hladiny vodojemu
výpadek proudové ochrany	ano	ne	
chod čerp. 2 k filtru 1	ano	ano	záskok a střídání
výpadek proudové ochrany	ano	ne	
chod čerp. 1 k filtru 2	ano	ano	řízení průtoku od hladiny vodojemu
výpadek proudové ochrany	ano	ne	
chod čerp. 2 k filtru 2	ano	ano	záskok a střídání
výpadek proudové ochrany	ano	ne	
prací dmychadlo	ano	ano	dle algoritmu praní
výpadek proudové ochrany	ano	ne	
odvodňovací ventil pracího dmychadla	ano	ne	
regulační elektro uzávěr pracího dmychadla	ano	ano	
uzávěr 1 filtru 1	ano	ano	
uzávěr 2	ano	ano	
uzávěr 3	ano	ano	
uzávěr 4	ano	ano	
uzávěr 5	ano	ano	
uzávěr 6	ano	ano	

uzávěr 7	ano	ano	
uzávěr 8	ano	ano	
uzávěr 1 filtru 2	ano	ano	
uzávěr 2	ano	ano	
uzávěr 3	ano	ano	
uzávěr 4	ano	ano	
uzávěr 5	ano	ano	
uzávěr 6	ano	ano	
uzávěr 7	ano	ano	
uzávěr 8	ano	ano	
výpadek fází - 3x	ano	ne	
sdružená porucha	ano	ne	
rezerva	ano	ne	
rezerva	ano	ne	
rezerva	ano	ne	
rezerva	ano	ne	
rezerva	ano	ne	
rezerva	ano	ano	
rezerva	ano	ano	
rezerva	ano	ano	
rezerva	ano	ano	